



さらに取り付けやすくなったホーチキの住宅用火災警報器

ホーチキといえばかんたん壁掛け



● 新機能 ●

すべり止め

本体側面にすべり止めを設け、さらに取り付けやすくなりました。

軽量化

当社従来品よりも軽量化を実現。

スピーカ断線お知らせ

もしも内蔵スピーカの断線があったらLEDの点滅でお知らせします。

電池セット済みでスタートらくらく
「電池内蔵(寿命約10年)」

聞き取りやすい声と警報音
「約90dBの大容量W警報」

業界初! 部屋の環境に合わせてマイコンが学習
「誤感知低減機能」(煙式のみ)

24時間故障を自動でお知らせ
「自動試験機能」

夜間の睡眠を妨げないよう配慮
「遅延付電池切れ警報音」

光でもお知らせ。明るく大きな
「LED表示」


感知部の汚れを自動で補修
「感度補正機能」(煙式のみ)

自動的に監視状態にもどる
「自動復旧機能」

感知部のほこりや虫の侵入を防ぐ
「ハニカムメッシュ」(煙式のみ)

■取付場所

必ず消防法で定められた取付位置に取り付けてください。



● 義務化設置箇所 ● 市町村により義務化設置箇所*

安全・安心のためにすべての部屋に設置することをおすすめします。

※詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。

■安心のワンポイントアドバイス

実際に火災が起きた時に、どんな警報音がなるのか、取付時に家族全員で警報音を確認しておきましょう。もしもの時の避難経路を話し合っておくことも大切です。



煙 を素早くキャッチ

SS-2LS 煙式(光電式2種) オープン価格

取付場所
寝室・階段・廊下・リビング・台所など

熱 を素早くキャッチ

SS-FL 熱式(定温式) オープン価格

取付場所
お住まいの地域の条例により、煙式に代わって設置が認められている部屋(主に台所)に取り付けてください。

項目	仕様	
火災感知方式	煙式(光電2種)	熱式(定温式)
商品記号	SS-2LS	SS-FL
型式番号	住警第26~69号	住警第26~70号
用途	住宅用(壁掛け・天井付け共用型)・屋内仕様	
動作表示灯	赤色LED(火災時点滅)	
警報音	2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、火事です。火事です。」	
音圧/周波数特性	約90dB/m(当社測定値)・2~3.3KHz	
警報停止	テストボタンと兼用	
警報停止保持時間	約14分間*	
電源	リチウム電池(内蔵)	
定格電圧	3V	
電池寿命	約10年(電池寿命は使用頻度により異なります)	
使用温度範囲	0~40℃(結露しないこと)	
外形寸法(mm)	(W)100×(H)100×(D)41.5(取付板使用時)	
質量	110g(電池、取付板含む)	100g(電池、取付板含む)
色	ホワイトアイボリー	
付属品	取付ネジ2本、石こうぎ3本、取付板、取扱説明書(保証書付き)	
生産国	日本または中国	

※警報停止中でもいったん煙が抜ける、熱がなくなると、保持時間がリセットされ監視状態に戻ります。

⚠ 使用上のご注意

警告 警報器は絶対に分解しないでください。警報器を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

この警報器は煙又は熱を感知して作動するものです。火災の防止装置ではありません。

⚠ 注意

- 警報器を取り付けた部屋の扉やふすまを閉めた時は、他の部屋で発生した火災による煙又は熱が警報器までとどかず作動しない場合があります。
- 火災時の煙又は熱は上昇するため、2階で発生した火災を1階に取り付けた警報器で感知することはできません。
- 警報器の前に物を置いたり取り付けたらしないでください。警報の遅れの原因となります。
- 殺虫剤(くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤なども含む)、化粧品などのスプレーを警報器の近くで使用すると、警報器が作動することがありますが、しばらくすると鳴りやみます。(テストボタンまたは、引きひも操作により警報を一時停止することもできます。)
- この警報器は、火災以外の煙又は熱(調理による煙や熱、湯気、浴室からの湯気、たばこの煙など)により作動することがあります。

○商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。○本カタログ掲載商品と実物の色とは異なる場合がありますのでご了承ください。

●販売店/お問い合わせ

火災警報・消火・トンネル防災・情報通信・出入管理など各種システムの製造、販売、施工、保守

ホーチキ株式会社

本社 141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く)

北海道支社 TEL011(733)2221	北関東支社 TEL048(665)2057	徳島駐在事務所 TEL088(657)7010
東北支社 TEL022(261)7221	宇都宮営業所 TEL028(636)4503	中国支社 TEL082(535)4040
盛岡営業所 TEL019(635)5444	横浜支店 TEL045(451)3380	岡山営業所 TEL086(280)0616
福島営業所 TEL024(523)5950	川崎営業所 TEL044(246)4840	福山営業所 TEL084(923)1576
いわき駐在事務所 TEL0246(73)0337	名古屋支店 TEL052(856)0433	松江営業所 TEL0852(21)0854
上信越支社 TEL027(321)3700	金沢営業所 TEL076(291)1201	山口営業所 TEL083(974)6690
長野営業所 TEL026(228)3622	富山営業所 TEL076(421)8515	九州支社 TEL092(511)6621
新潟支社 TEL025(368)7035	静岡支社 TEL054(202)3811	長崎駐在事務所 TEL095(842)8080
東京支店 TEL03(3444)4120	大阪支店 TEL072(966)8181	北九州営業所 TEL093(581)0129
丸の内営業所 TEL03(5223)9871	京都支社 TEL075(211)4376	熊本営業所 TEL096(384)4532
千葉支社 TEL043(223)5533	神戸支社 TEL078(272)5781	鹿児島営業所 TEL099(258)1211
西関東支社 TEL042(665)8241	高松支社 TEL087(835)1502	宮崎営業所 TEL0985(35)5636

このカタログの記載内容は、平成26年4月現在のものです。本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

W-1302
H2604120B220-X19